

InLine KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB

1 lokaler Benutzer - Desktop

Gruppe	Umschalter
Hersteller	InLine
Hersteller Art. Nr.	63613I
EAN/UPC	4043718279012



Beschreibung

Dieses Gerät ist ein 2-Port DisplayPort USB-Kabel-KVM-Switch mit zwei integrierten USB-/ KVM- und Audio/Mikro-Kombikabelsätzen und einer QuickSwitch-Taste für Fernbedienung über Kabel zum schnellen Anschluss Ihrer Rechner. Sie können mit nur einer USB-Tastatur, Maus, Bildschirm und Lautsprechersatz mit Mikro auf mehrere Multimedia-Rechner zugreifen, diese steuern, hochfahren und neu starten. Zum schnellen Umschalten zwischen zwei Rechnern verwenden Sie die QuickSwitch-Taste oder die auf den Rechnern installierte Switching-Software! Auf Windows- und Mac-Plattformen stellt sie eine innovative, anwenderfreundliche KVM-Switching-Software bereit - eine kleine Windows/Mac-Clientanwendung zur Unterstützung von KVM-Schaltvorgängen wie der Auswahl von PCs und Programmierung von Hotkeysequenzen, Autoscanning, Programmierung der Autoscanning-Verzögerungszeit, unabhängiges/simultanes Audio- & PC-Umschalten usw. Dieser DisplayPort USB-Kabel-KVM-Switch bietet USB 2.0-Schnittstellentechnologie für Plug&Play und Einstecken im laufenden Betrieb (Hot-plug). Neben einer Maus oder einer Tastatur können an die beiden USB 2.0-Ports auch andere schnelle USB-Geräte angeschlossen werden. Anwender profitieren von maximaler Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit dank kompaktem Design in einem Gerät.

- 2-fach KVM USB DisplayPort Umschalter mit Audio
- 2 integrierte Kabelsätze 1,2m, mit 1x DisplayPort Stecker, 1x USB Stecker, 2x 3,5mm Audiostecker
- Umschalter mit 1x DisplayPort Buchse, 2x USB 2.0 Buchse, 2x 3,5mm Audiobuchse
- Kabelfernbedienung mit QuickSwitch-Taste, 1,5m
- 2 LED zur Anzeige des aktiven PC
- Max. Auflösung: 3840x2160 Pixel @ 60Hz
- DisplayPort 1.2 kompatibel
- Stromversorgung über USB, kein externes Netzteil notwendig
- Umschaltung über Quickswitch-Taste oder programmierte Hotkey Tastensequenzen
- für Windows und Mac kompatibel

Bitte beachten Sie:

Die InLine KVM-Switches sind ausgelegt für Anwendungen im Office und Home-Office-Bereich sowie zur Überwachung und Steuerung mehrerer Computer von einem Arbeitsplatz aus.

Die KVM-Switches sind jedoch nicht geeignet für Gaming-Zubehör wie Mäuse und Tastaturen mit programmierbaren Sondertasten, auch Gaming-Monitore mit hohen Frequenzen ab 120Hz werden nicht unterstützt.

Die Hotkey-Funktion für die Tastatur funktioniert nur am dafür vorgesehenen Konsolen-USB-Port, über die USB-Hub-Ports angeschlossen, ist die Hotkey-Steuerung nicht möglich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InLine - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Untertyp	KVM
Ports	2 x KVM/Audio/USB
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale	Stromversorgung über USB, integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports
Produktzertifizierungen	USB 2.0

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	KVM
Ports	2 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max Auflösung	3840 x 2160 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale	Stromversorgung über USB, integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports
Produktzertifizierungen	USB 2.0
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x DisplayPort-Eingang 2 x USB 2.0-Eingang Type A 2 x USB 2.0-Ausgang Type A 2 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker 2 x Kopfhörer Mini-Klinkenstecker 1 x DisplayPort-Ausgang 1 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker 1 x Kopfhörerausgang Mini-Klinkenstecker
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	2 x Video- / Audio- / USB-Kabel
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	547 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.