

InLine 62613I - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB

1 lokaler Benutzer - Desktop

Gruppe	Umschalter
Hersteller	InLine
Hersteller Art. Nr.	62613I
EAN/UPC	4043718279029



Beschreibung

Dieser Umschalter ist ein 2-Port USB-Kabel-KVM-Switch mit 2 fest integrierten KVM-Kabeln und 1x QuickSwitch-Taste zur Fernbedienung über ein zus. Kabel. Weiterhin besitzt der Umschalter eine Audio- und Mikrofon Umschaltfunktion um Multimedia-Anwendungen beider PCs zu nutzen. Sie können mit einem USB-Tastatur, Maus, Bildschirm und Lautsprecher/Mikro-Satz auf zwei Multimedia-Rechner zugreifen, diese steuern, hochfahren und neu starten. Auf Windows- und Mac-Plattformen stellt der Umschalter eine innovative, anwenderfreundliche KVM-Switch-Software bereit - eine kleine Windows/Mac-Clientanwendung zur Unterstützung von KVM-Schaltvorgängen wie der Auswahl von PCs und Programmierung von Hotkeysequenzen, Autoscanning, Programmierung der Autoscan-Verzögerungszeit, unabhängiges/simultanes Audio- & PC-Umschalten usw. Der USB-Kabel-KVM-Switch bietet USB 2.0 Schnittstellentechnologie für Plug&Play und Einstecken im laufenden Betrieb (Hot-plug). Neben einer Maus oder einer Tastatur können an die beiden USB 2.0-Ports auch andere schnelle USB-Geräte angeschlossen werden, z. B. auch ein USB 2.0 Hub. Anwender profitieren von maximaler Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit dank kompaktem Design in einem Gerät. Die 1,5m Kabelfernbedienung ermöglicht das schnelle und komfortable Umschalten ohne Tastaturkombination. • 2-fach KVM USB HDMI 4K Umschalter mit Audio

- 2x integrierte Kabelsätze 1,2m, mit 1x HDMI Stecker, 1x USB Stecker, 2x 3,5mm Audiostecker
- Umschalter mit 1x HDMI Buchse, 2x USB 2.0 Buchse, 2x 3,5mm Audiobuchse
- Kabelfernbedienung mit QuickSwitch-Taste 1,5m
- 2 LED zur Anzeige des aktiven PC
- Max. HDMI-Auflösung: 3840x2160 Pixel / Ultra HD (UHD), HDMI 2.0 kompatibel
- Stromversorgung über USB, kein externes Netzteil notwendig
- Umschaltung über Quickswitch-Taste oder programmierte Hotkey Tastensequenzen
- für Windows und Mac kompatibel

Bitte beachten Sie:

Die InLine KVM-Switche sind ausgelegt für Anwendungen im Office und Home-Office-Bereich sowie zur Überwachung und Steuerung mehrerer Computer von einem Arbeitsplatz aus.

Die KVM-Switche sind jedoch nicht geeignet für Gaming-Zubehör wie Mäuse und Tastaturen mit programmierbaren Sondertasten, auch Gaming-Monitore mit hohen Frequenzen ab 120Hz werden nicht unterstützt.

Die Hotkey-Funktion für die Tastatur funktioniert nur am dafür vorgesehenen Konsolen-USB-Port, über die USB-Hub-Ports angeschlossen, ist die Hotkey-Steuerung nicht möglich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InLine 62613I - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Untertyp	KVM
Ports	2 x KVM/Audio/USB
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale	Stromversorgung über USB, integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports
Produktzertifizierungen	USB 2.0

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	KVM
Ports	2 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max Auflösung	3840 x 2160 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale	Stromversorgung über USB, integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports
Produktzertifizierungen	USB 2.0
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI-Eingang 2 x USB 2.0-Eingang Type A 2 x USB 2.0-Ausgang Type A 2 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker 2 x Kopfhörer Mini-Klinkenstecker 1 x HDMI-Ausgang 1 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker 1 x Kopfhörerausgang Mini-Klinkenstecker
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	2 x Video- / Audio- / USB-Kabel
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	539 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.