

InLine 63615I - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB

1 lokaler Benutzer - Desktop

Gruppe	Umschalter
Hersteller	InLine
Hersteller Art. Nr.	63615I
EAN/UPC	4043718284665



Beschreibung

Der InLine® 63615I Kabel KVM-Switch ermöglicht die Steuerung eines PCs mit DP 1.2-Schnittstelle und eines PCs mit USB Typ-C-Schnittstelle, inklusive 2 Sätzen fester KVM-Kabel (1x DP/USB/Audio/Mic & 1x USB Typ-C/Audio/Mic Kombi-Kabel). Der Konsolenanschluss bietet sofortige Schaltfunktionen, er verfügt über einen kabelgebundenen Quick-Switch Button - nur ein einfaches Drücken des Buttons und er schaltet um auf den anderen Computer.

Die beiden USB 2.0-Tastatur- und -Mausports sind USB-Hub-Ports, die die volle Treiberunterstützung für erweiterte Tastatur-/Maus-Funktionen bieten. Darüber hinaus können auch an andere Hochgeschwindigkeits-USB-Geräte wie USB-Festplattenspeicher usw. angeschlossen werden. • 1x kabelgebundene QuickSwitch! Taste für sofortiges Umschalten per Knopfdruck (1,5m)

- 2 integrierte 1,2m KVM-Kabel, Video/Audio/Mikrofon-Kombinations-Kabel mit USB-C bzw. DisplayPort + USB-A
- PC-Anschluss (Videoschnittstelle und USB): PC1: DisplayPort + USB Typ-A / PC2: USB Typ-C (mit USB-C Alternate Mode zu Displayport)
- Konsolenanschluss Video-Schnittstelle: DisplayPort Buchse
- Konsolenport KM-Schnittstelle: 2x USB Typ-A Buchse für Tastatur und Maus
- 3.5mm Audio Anschlüsse für Audio (Lautsprecher und Mikrofon)
- Unterstützt Bildschirmauflösung bis zu 3840 x 2160 / 4K @60Hz
- Videoschnittstelle DP1.2 kompatibel
- USB 2.0 Hub-Ports für Tastatur, Maus oder andere Hochgeschwindigkeits-USB-Geräte
- Unabhängiges/gleichzeitiges Umschalten von PC und Audiokanal
- Benutzerdefinierbare Hotkeys und Universal-Hotkey für Computerwechsel
- USB-Bus powered, kein Netzteil notwendig

Hinweis: Die an USB-C angeschlossenen Computer müssen zum Betrieb den USB-C DisplayPort Alternate Mode unterstützen.

Bitte beachten Sie:

Die InLine KVM-Switche sind ausgelegt für Anwendungen im Office und Home-Office-Bereich sowie zur Überwachung und Steuerung mehrerer Computer von einem Arbeitsplatz aus.

Die KVM-Switche sind jedoch nicht geeignet für Gaming-Zubehör wie Mäuse und Tastaturen mit programmierbaren Sondertasten, auch Gaming-Monitore mit hohen Frequenzen ab 120Hz werden nicht unterstützt.

Die Hotkey-Funktion für die Tastatur funktioniert nur am dafür vorgesehenen Konsolen-USB-Port, über die USB-Hub-Ports angeschlossen, ist die Hotkey-Steuerung nicht möglich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	InLine 63615I - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Untertyp	KVM
Ports	2 x KVM/Audio/USB
Anz. KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale	Stromversorgung über USB

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	KVM
Ports	2 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max Auflösung	3840 x 2160 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale	Stromversorgung über USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB-C Eingang 1 x DisplayPort-Eingang 2 x Audio / Kopfhörer Mini-Klinkenstecker 1 x Tastatur (USB) Type A 1 x Maus (USB) Type A 2 x DisplayPort-Ausgang 2 x USB 2.0 Type A 2 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	QuickSwitch-Taste
Enthaltene Kabel	2 x Tastatur-/Maus-/Audio-/USB-Kabel - 1.2 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.