

# Delock Videokonverter - 3G-SDI - HDMI, 3G-SDI

Schwarz

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Kabel / Adapter |
| Hersteller          | Delock          |
| Hersteller Art. Nr. | 93237           |
| EAN/UPC             | 4043619932375   |



## Beschreibung

Nutzen Sie diesen Delock Konverter, um ein HD- oder 3G-SDI Signal in ein HDMI Signal umzuwandeln. So können Sie z. B. eine Kamera mit HD-SDI Ausgang mit einem HDMI Monitor verbinden. Die SDI Signalübertragung erfolgt über ein herkömmliches 75 Ohm Koaxialkabel mit BNC Anschluss.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Delock - Videokonverter                                                                          |
| Gerätetyp                           | Videokonverter                                                                                   |
| Max Auflösung                       | 1920 x 1080                                                                                      |
| Schnittstellen                      | 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A<br>1 x 3G-SDI-Ausgang - BNC<br>1 x 3G-SDI-Eingang - BNC |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7 cm x 10 cm x 2.5 cm                                                                            |

## Ausführliche Details

### Allgemein

|                |                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerätetyp      | Videokonverter                                                                                   |
| Max Auflösung  | 1920 x 1080 bei 60 Hz                                                                            |
| Schnittstellen | 1 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A<br>1 x 3G-SDI-Ausgang - BNC<br>1 x 3G-SDI-Eingang - BNC |

### Verschiedenes

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 2.5 Watt                  |
| Zubehör im Lieferumfang      | Befestigungskit, Netzteil |
| Breite                       | 7 cm                      |
| Tiefe                        | 10 cm                     |
| Höhe                         | 2.5 cm                    |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.